



Driver de LED DMX - PWM - 6x6A

Fiche technique

PWM

DMX
RDM

12V
24V

1-6
canaux

6A/
sortie

IP20



Description

Le driver Led LX-2108B-M6-5 est un driver à tension constante très polyvalent.

Fonctionnant en 12 ou 24 Volts, il est doté d'une sortie 6 voies offrant plusieurs possibilités :

- 2 x Sorties RVB
- 1 x Sortie RVBA+BV
- 3 x Sorties Blanc Variable
- 6 x Sorties Monochrome

Capable de restituer 6A par sorties (6x144W en 24V – soit 864W au total)

Équipés de 2 types d'entrées/sorties DMX différentes toutes reliées en parallèle.

- 1 x Entrée/sortie en XLR 5 broches
- 1 x Entrée/sortie en RJ45

Ce driver a spécialement été étudié pour une utilisation en plateaux de télévision car il est doté d'un réglage de fréquence de balayage (de 500Hz à 35kHz) très efficace pour éviter les effets de balayage avec les caméras.

Ce driver est compatible avec le protocole RDM (via les connections DMX).

Caractéristiques techniques

Référence	LX-2108B-M6-5
Type de sorties	2xRVB / RGBA+TW / 6xMono-chrome
Type	Driver Led DMX tension constante
Puissance max/sortie	6 x 144W (24V)
Puissance max totale	864 W (24V)
Ampérage max	6A par sortie (24V)
Connectique alimentation	Connecteur Phoenix avec bornier à vis 2 entrées (amovible)
Connectique DMX	RJ45 / XLR
Connectique Led	Connecteur Phoenix avec bornier à vis 5 sorties (amovible)
Recopie DMX	oui
Tension d'entrée	12V - 24V
Fréquence de balayage	500Hz > 35KHz
Réglage DMX	Digit 4 segments
Compatible RDM	Oui (via entrée DMX)
Dimensions (mm)	L187,7xI85xH41 mm
Poids	290 g
Protection	IP20
T° de fonctionnement	- 20°C à +45°C
Utilisation	Installation fixe
Garantie	3 ans

Photographies non contractuelles et données techniques susceptibles de changer sans préavis.