



Driver de LED DMX - PWM - 5x8A

Fiche technique

PWM

DMX

12V
24V

1-5
canaux

8A/
sortie



Description

Le driver Led LX-2108B – M5-5 est un contrôleur à tension constante très polyvalent. Fonctionnant en 12 ou 24 Volts, il est doté d'une sortie 5 voies offrant plusieurs possibilités :

- 1 x Sortie RVB
- 1 x Sortie RVBW
- 1 x Sortie RVBWA
- 2 x Sorties Blanc variable
- 5 x Sorties Monochrome

Capable de restituer 8A par sorties (192W en 24V – soit 960W au total)

Équipés de 3 types d'entrées/sorties DMX différentes toutes reliées en parallèle.

- 1 x Entrée/sortie en XLR 5 broches
- 1 x Entrée/sortie sur bornier à vis
- 1 x Entrée/sortie en RJ45

Ce driver a spécialement été étudié pour une utilisation en plateaux de télévision car il est doté d'un réglage de fréquence de balayage (de 500Hz à 35KHz) très efficace pour éviter les effets de balayage avec les caméras.

Ce driver est compatible avec le protocole RDM (via les connections DMX).

Caractéristiques techniques

Référence	LX-2108B-M5-5
Type de sorties	RVB / RVBW / RVBWA / Monochrome
Type	Driver Led DMX tension constante
Puissance max/sortie	5*192W (24V)
Puissance max totale	960 W (24V)
Ampérage max	8A par sortie (24V)
Connectique alimentation	Bornier à vis 2 entrées (non amovible)
Connectique DMX	RJ45 / XLR / Bornier
Connectique Led	Bornier à vis 5 sorties (non amovible)
Recopie DMX	Oui
Tension d'entrée	12V - 24V
Fréquence de balayage	500Hz > 35KHz
Réglage DMX	Digit 3 segments
Compatible RDM	Oui (via entrée DMX)
Dimensions (mm)	L164xI73xH38 mm
Poids	250 g
Protection	IP20
T° de fonctionnement	- 20°C à +40°C
Utilisation	Installation fixe
Garantie	2 ans